





Manuell speichern:
1. Sie können die Sender manuell oder automatisch suchen.
2. Drücken Sie die Taste **PRESET**, bis im Display die Anzeige „P 01“ blinkt.
3. Wählen Sie mit **↑/↓** den gewünschten Sender.
4. Drücken Sie die Taste **PRESET** zum Speichern.
5. Wiederholen Sie dies für weitere Sender zu speichern.

Automatische speichern:
Halten Sie die Taste **▶/◀** für die automatische Programmierung zu beginnen. Die Rundfunkfrequenzen werden durchsucht und die Rundfunksender werden automatisch gespeichert. Wenn alle vorhandenen Rundfunksender gespeichert sind oder wenn die Speicherplatte voll sind, wird die Senderprogrammierung beendet.

Gespeicherte Radiosender einschalten:

Drücken Sie wiederholt die Taste **PRESET**, um einen gespeicherten Radiosender Ihrer Wahl einzuschalten.

Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Drehrädrchens **MASTER** ein.

BEDIENUNG
Der Bluetooth®-Markennname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New ONE S.A.S. steht unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsauftakt mit einem Bluetooth®-Gerät:

1. Wenn das Gerät **EINGESCHALTET** ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** am Gerät und halten Sie die Antenne **→**. Blinke die Bluetooth®-Anzeige **§** und weist somit auf den Kopplungsvorgang hin.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Bluetooth®-Gerät, und wählen Sie „MUSE M-1802 DJ“ der Geräterelation. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.)

3. Wählen Sie die Schritte 1-4 aus, um eine Verbindung herzustellen. Schlüsselelemente auffordern, Sie bitte „0000“ ein. Manche Bluetooth®-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung leuchtet die Bluetooth®-Anzeige **§** auf und es ertönt ein Signalton.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth®-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth®-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **§** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann den oben erläuterten Vorgehensweisen, um eine neue Verbindung herzustellen.

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computer müssen Sie die bestehende Verbindung das Gerät aus dem Gerät entfernen und das Gerät neu anlegen.

• Die Verbindung kann bestehen, wenn das Bluetooth®-Gerät auf einer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wiederhergestellt, wenn das Bluetooth®-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

• Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich dem dem zuletzt gekoppelten Bluetooth®-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth®-Geräts:

1. Bei einer ersten Verbindung (siehe vorher Abchnitt), können Sie das Bluetooth®-Gerät bedienen und mit dem M-1802 DJ koppeln.

2. Beenden Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Bestätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

3. Wählen Sie die Lautstärke mit dem Taster **MASTER**.

4. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

STEREO-KOPPLUNG:
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo. Surround Sound ermöglicht.

Für die eingeschaltete der Reduktion sind zwei M-1802 DJ Bluetooth®-Lautsprecher erforderlich. Sie müssen daher zwei M-1802 DJ erwerben. Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

1. Schalten Sie die zwei M-1802 DJ Lautsprecher ein.

2. Wenn an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, halten Sie an dem Bluetooth®-Lautsprecher, der als primärer Lautsprecher (Kanal) fungieren soll, die Taste **■** gedrückt. Dieser sucht und verbindet sich dann automatisch mit dem zweiten Lautsprecher (Kanal).

3. Verbinden Sie den Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).

4. Starten Sie die Musikwiedergabe, die Wiedergabe erfolgt in Stereo.

5. Drücken Sie die Taste **§** an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe fortzusetzen.

6. Halten Sie die Taste **■** an einem der Lautsprecher gedrückt, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

USB-WIEDERGABE:
1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB PLAY-Port dieses Geräts an.

2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den USB-Modus auszuwählen. Im Display wird die Gesamtanzahl der Titel angezeigt und die Wiedergabe startet automatisch. Die USB-Anzeige leuchtet auf.

3. Wählen Sie mit **↑/↓** den Titel aus.

Anmerkung: USB-Geräte dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichern sein.

- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.

- Je nach Anzahl der MP3-Daten und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher mehr Zeit, um Lesezeit zu benötigen.

- Stellen Sie nur USB-Geräte mit dem durch vorgenannte USB-Port. Sie können das Gerät ansonsten beschädigen.

- Der USB-Port darf nicht direkt an einem PC angeschlossen werden. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

- Auf dem Gerät sind USB-Sticks und MP3-Player erlaubt. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

WIEDERGABE-MODUS (MP3)

Wiedergabe-Modus

Bestätigen Sie die Taste **●**, um einen Wiederholungsmodus zu wählen.

Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe leuchtet auf.

- Titel wiederholen: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**§**“.

- Alle wiederholen: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**§**“.

- Wiederholung: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**§**“ (nur MP3).

Um die wiederholte Wiedergabe zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **●**, bis im Display die Anzeige „**§**“ erscheint und die Anzeige **●** erlischt.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die AUX IN Buchse an.

- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichern.

- Je nach Anzahl der MP3-Daten und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher mehr Zeit, um Lesezeit zu benötigen.

- Stellen Sie nur USB-Geräte mit dem durch vorgenannte USB-Port. Sie können das Gerät ansonsten beschädigen.

- Der USB-Port darf nicht direkt an einem PC angeschlossen werden. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

- Auf dem Gerät sind USB-Sticks und MP3-Player erlaubt. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann daher nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

WIEDERGABE-MODUS (PARTY BOX)

Wiedergabe-Modus

Bestätigen Sie die Taste **●**, um einen Wiederholungsmodus zu wählen.

Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe leuchtet auf.

- Titel wiederholen: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**§**“.

- Alle wiederholen: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**§**“.

- Wiederholung: Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „**§**“ (nur MP3).

Um die wiederholte Wiedergabe zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **●**, bis im Display die Anzeige „**§**“ erscheint und die Anzeige **●** erlischt.

VERWENDEN DER EINGANGSBUCHSE

Die Eingangsbuchse an der Rückseite des Geräts ist für Mikrofone und Gitarren geeignet.

ALIMENTACIÓN

Unidad de alimentación integrada

La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Carga la batería antes de usarla por primera vez. Para cargar la batería interna, conecte el extremo más pequeño del cable USB suministrado a la toma micro USB y el otro extremo a una fuente de alimentación en una fuente de alimentación de CA (cable de alimentación). La unidad de carga se apagará cuando la batería interna esté completamente cargada.

Gitarre steuern:

1. Halten Sie die Taste **●**, um das Gerät einzuschalten.

2. Schließen Sie Ihre Gitarre an den INPUT Eingang am Gerät an.

3. Wenn Sie nun Gitarre spielen, wird der Ton über das Gerät wiedergegeben.

4. Drehen Sie den Regler **■** zur Einstellung der Gitarren-Lautstärke.

5. Um die Lautstärke zu beenden, trennen Sie die Gitarre vom INPUT Eingang.

MIKROFON ANSCHÜSSEN UND MITSINGEN

Für die Karaoke-Funktion schließen Sie ein Mikrofon (nicht enthalten) an die INPUT Eingang des Geräts.

Hinweise:

* Drehen Sie den Regler **■** zur Einstellung der Mikrofon-Lautstärke.

* Falls Sie das Mikrofon an einem Lautsprecher verwenden, kann ein dröhrendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in einem kleinen Fall vom Lautsprecher weg.

* Trennen Sie das Mikrofon vom Gerät, um während des Nichtgebrauchs unnötige Stromverluste zu verhindern.

Warning: Durch Aufprall oder Herunterfallen kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schwenken Sie das Mikrofon nicht am Kabel hanteln.

FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN

Nach dem Einfügen eines neuen Batteries wird die Farbbeleuchtung automatisch aktiviert.

Die unterschiedlichen Farben der Beleuchtung ändern sich in einem bestimmten

Tempo. Drücken Sie die Taste **§**, um eine Farbe festzulegen. Drücken Sie die Taste **§** erneut, um den Farbwchsel wieder zu aktivieren. Halten Sie die Taste **§** gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.

Hinweis: Drücken Sie bei ausgeschalteter Beleuchtung die Taste **§**, um die Farbbeleuchtung einzuschalten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NETZSTROMVERSORGUNG:
AKKU
Akku-Typ: 7 V 1800mAh, Lithium-Ionen-Batterie
Durchflussstrom: DC 5.0V - 2.0A
Betriebsdauer: ca. 4 Stunden bei 80% Volumen und vollem Ladezustand
Ladezeit: ca. 5 Stunden

Radio: UKW 87.5-108MHz

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung:

Maintenga pulsado durante unos segundos **◀/▶/▶/▶**. La búsqueda se activará automáticamente. Mantenga pulsado el botón **SOURCE** para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual:

1. Sintonice la emisora que deseas con **◀/▶/▶/▶**.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **MASTER**.

Búsqueda automática:

Mantenga pulsado durante unos segundos **◀/▶/▶/▶**. La búsqueda se activará automáticamente. Localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente **◀/▶/▶/▶**.

Notas:

* Gire el control **■** para ajustar el volumen del micrófono como deseas.
* Si coloca el micrófono cerca del altavoz, podrá darle un efecto de eco (reproducción acústica), lo cual da la sensación de que el altavoz es más grande.

* Desconecte la antena de la unidad para evitar interferencias innecesarias cuando no sea en uso.

Advertencia: Si golpea o dejáa caer el micrófono podría dañarlo permanentemente.

* Resista la tentación de darle vueltas al micrófono por el cable.

Luz de color:

Una vez que la unidad esté encendida, la luz de color se encenderá automáticamente. El color cambia múltiples veces para lograr un efecto de ciclo de colores. Presione **■** para fijar el color. Presione **■** para volver a redesar el color.

Nota: Cuando la luz esté apagada, presione **■** para encender la luz de color.

FICHA TÉCNICA

Este aparato puede guardar un máximo de 30 emisoras FM.

FEHLERBEHEBUNG

Siendo que es un problema general, sobre todo en el caso de que la unidad no responda:

1. Verifique si el problema es de la alimentación. Si es así, compruebe si el cable de alimentación está bien conectado.

2. Verifique si el problema es de la señal de radio. Si es así, compruebe si la señal de radio deseada es correcta.

3. Verifique si el problema es de la señal de radio. Si es así, compruebe si la señal de radio deseada es correcta.

4. Verifique si el problema es de la señal de radio. Si es así, compruebe si la señal de radio deseada es correcta.

5. Verifique si el problema es de la señal de radio. Si es así, compruebe si la señal de radio deseada es correcta.

6. Verifique si el problema es de la señal de radio. Si es así, compruebe si la señal de radio deseada es correcta.

7. Verifique si el problema es de la señal de radio. Si es así, compruebe si la señal de radio deseada es correcta.